

THIẾT BỊ BÁO CHÁY CỤC BỘ LIÊN KẾT KHÔNG DÂY THÔNG MINH
CÓ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA PIN 3 NĂM

Mỗi một toà nhà có thể lắp đặt lên tới 30 thiết bị báo cháy



ÂM THANH CẢNH BÁO LỚN (85DB/3M)



BÁO ĐỘNG BẰNG
CÒI VÀ ĐÈN CHỚP



THỜI LƯỢNG PIN
3 NĂM



CẢNH BÁO
PIN YẾU

Thông Số Kỹ Thuật	Chi Tiết
Model	S100B-CR-RF/ Đầu báo khói cục bộ liên kết
Cảm Biến	Phát xạ kép và một thu nhận hồng ngoại điện quang
Dòng chờ	<25μA
Dòng báo động	<150mA
Âm lượng báo động	>85dB ở 3m
Đèn báo	Đèn LED đỏ
Tự kiểm tra	Khoảng 40s
Cảnh báo pin yếu	2.5V±0.1V
Nhiệt độ hoạt động	-10°C~+50°C
Vật liệu	ABS-PC
Pin	CR17450 lithium battery
Màu sắc	Trắng
Kích thước	Ø102*H37mm
Đóng gói	Hộp trắng (105145120mm)
Lắp đặt	Lắp trần
Ứng dụng	TUYA/Smartlife
Tần số	433.92MHz/868.4MHz
Số lượng trong nhóm	30pcs (trong vòng 50m)
Khoảng cách lắp đặt	60 mét vuông cho một cái
Chứng chỉ chất lượng	CE-CPR/CE-RED/RoHS/UKCA/FCC



Kết nối không dây



Pin 3 năm



Dễ dàng lắp đặt



Cảnh báo pin yếu



Kiểm soát 360 độ



Kết nối đến 30 thiết